


## Verordnung 561/2006 (VO 561/2006)

- eine Lenkzeit Unterbrechung liegt dann vor wenn 45 Minuten am Stück oder in zwei Abschnitten, 1. Abschnitt mindestens 15 Minuten, 2. Abschnitt mindestens 30 Minuten die Aktivität RUHE aktiv ist

## ACTIA Tachograph

- der Tachograph erkennt eine Ruhezeit wenn mindestens 15 Minuten am Stück die Aktivität RUHE am Tachograph aktiv ist  
wie viel Ruhezeit bereits aufgezeichnet wurde, ist hinter den zwei Strichen zu sehen
- wenn die Ruhezeit von 45 Minuten oder mehr beträgt aber die Fahrzeit Unterbrechung nach Verordnung VO 561/2006 nicht erreicht ist, **blinkt die Ruhezeit**
- ist Fahrzeit Unterbrechung nach Verordnung VO 561/2006 erreicht blinkt die Ruhezeit nicht mehr
- wenn mindestens 45 Minuten Ruhezeit aktiv sind und dann die Fahrt fortgesetzt wird die Ruhezeit und die aufsummierte Lenkzeit auf 0 gesetzt (egal ob blinken oder nicht blinken)



## Beispiel:

### 1. Pause

- Ruhezeit 18 Minuten

15 Minuten und mehr Ruhezeit, ersten Teil der Pause nach VO561/2006 erfüllt (mindestens 15 Minuten)

### Smartach Anzeige


- 1. Pausenzeit kleiner 15 Minuten, Anzeige Pause 00h00
- 1. Pausenzeit gleich 15 Minuten, Anzeige Pause springt auf 00h15
- 1. Pausenzeit größer 15 Minuten, Anzeige Pause erhöht sich je Minute
- 1. Pausenzeit 18 Minuten, Anzeige Pause 00h18

### 2. Pause

- Ruhezeit 27 Minuten

30 Minuten und mehr Ruhezeit, zweiten Teil der Pause nach VO561/2006 nicht erfüllt (mindestens 30 Minuten)

- Summe der beiden Zeiten 45 Minuten (18+27) die Pausenzeit am Actia Tachograph blinkt
- wenn der Fahrer jetzt wieder losfährt akzeptiert er die Pausenzeit von 45 Minuten die aber nicht der VO561/2006 entspricht (aufsummierte Werte von Lenkzeit und Fahrzeit werden auf 0 gesetzt)
- jetzt warnt der Tachograph erst wieder nach 4,5 Stunden
- um die gesetzliche Pausenzeit einzuhalten muss 30 Minuten für die 2. Pause eingehalten werden



### Smartach Anzeige

- 2. Pausenzeit kleiner 15 Minuten, Anzeige Pause 00h18
- 2. Pausenzeit gleich 15 Minuten, Anzeige Pause springt auf 00h33 (18 min + 15 min)
- Pausenzeit größer 15 Minuten, Anzeige Pause erhöht sich je Minute
- 2. Pausenzeit gleich 27 Minuten, Anzeige Pause 00h45 **blinkend (gesetzliche Pausenzeit nicht erreicht)**
- 2. Pausenzeit gleich 30 Minuten, Anzeige Pause 00h48 **nicht blinkend (gesetzliche Pausenzeit erreicht)**